



Specificaties Noxion LED Highbay Pro Concord 200W 4000K 30000lm 90D | 1-10V Dimbaar - Vervangt 400W

[Bekijk product](#)



## Algemene informatie

|                  |   |
|------------------|---|
| Artikelnummer    | 231879  |
| EAN              | 8719157003711   |
| EOC FR           | 003711  |
| Merk             | Noxion  |
| Fabrikantnaam    | Noxion LED Highbay Concord G2. 200W 4000K CRI>80 90° 1-10V Dim. Black (400W eqv.) |
| Garantie         | 6 jaar  |
| Energielabel     | C   |
| Levensduur (uur) | 100000  |

## Technische Informatie

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie           | LED Geïntegreerd            |
| Dimbaar               | 1-10V Dimbaar               |
| Netspanning (Volt)    | 220-240                     |
| Lumen per watt        | 150                         |
| Gradenbundel (graden) | 90                          |
| Kleurcode             | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)   | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)    | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur            | Wit                         |
| Kleurinstelling       | Enkele kleur                |

Powerfactor >0.93

## Armatuur Informatie

---

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Montage                     | Pendel                         |
| Armatuur Aansluiting        | PI [Push-in connector 3-polig] |
| IP-Waarde                   | IP65 - Stof- en Waterdicht     |
| Slagvastheid (IK-waarde)    | IK10 - 20 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur         | -30 to +50                     |
| Kleur Armatuur              | Zwart                          |
| Behuizing                   | Aluminium                      |
| Kleur behuizing             | Zwart                          |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes                            |

## Afmetingen

---

Hoogte (mm) 199

## Sensor Informatie

---

Sensortype Geen sensor