



Specificaties Noxion LED Floodlight Basic 4000K 30W | met Sensor

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|------------------|--|
| Artikelnummer | 231980 |
| EAN | 8719157004527 |
| EOC FR | 004527 |
| Merk | Noxion |
| Fabrikantnaam | Noxion LED Floodlight Beamy 30W 4000K Sensor |
| Garantie | 4 jaar |
| Energielabel | E |
| Levensduur (uur) | 30000 |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Geïntegreerd |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Nee, niet dimbaar |
| Lumen per watt | 96.7 |
| Gradenbundel (graden) | 100 |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

Powerfactor >0.90

Armatuur Informatie

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Montage | Opbouw |
| Armatuur Aansluiting | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
| IP-Waarde | IP65 - Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK05 - 0.70 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +40 |
| Kleur Armatuur | Zwart |
| Behuizing | Aluminium |
| Kleur behuizing | Zwart |
| Geschikt voor Buitengebruik | Yes |

Afmetingen

| | |
|--------------|-----|
| Lengte (mm) | 174 |
| Breedte (mm) | 69 |
| Hoogte (mm) | 207 |

Sensor Informatie

Sensortype Bewegingssensor, Lichtsensor